Tel. +34 973 751 533
comercial@cashdro.com
www.cashdro.es

Puertos CashDro

CashDro requerirá tener conexión a Internet para realizar las siguientes acciones:

- Realizar la puesta en marcha del equipo de monética mediante el asistente de instalación
- Actualizar **CashDro** a una nueva versión de software o firmware
- Cambio de dispositivos
- Soporte remoto de fábrica

En caso de tener configurado un Firewall o cortafuegos en la red, será necesario abrir los siguientes puertos e IP's indicadas para cada servicio:

Función servicio	Nombre FQDN	Dirección IP	Puerto
Descarga segura actualizaciones	sftp.cashdro.com	213.99.41.20	22 TCP
Licenciamiento Cashdro	license.cashdro.com	213.99.41.31 / 213.99.41.32	8090 TCP
Servidor de tiempo	múltiples sitos	múltiples	123 UDP
Soporte remoto	support.cashdro.com	213.99.41.17	22 TCP
Centralización equipo a Controller	<servidor asignado>.cashdro.com (ver nombre en Diagnostico)	<IP asignada al servidor>	443
DNS resolución de nombre	(servidor interno o publico proporcionado por el administrador de red o el proveedor)	(asignada por el proveedor o administrador de red)	54 TCP 53 UDP

- Local access to Cashdro Web or Web service

Service	Source P.O.S. or other device	Destination Internet
Protocol HTTPS Port TCP 443	Protocol TCP IP Cashdro Port any	Protocol TCP* IP Cashdro IP Port 443

(*) Internal FIREWALL avoid all traffic included ICMP for ping. It is only permitted encrypted SSL traffic through TCP port 443. Cashdro use a local SSL certificate to encrypt comunications. The access to services is granted only to authorized accounts.